

HP Thunderbolt 4 100 W G6 Yerleştirme İstasyonu

Bir adım önde

HP Thunderbolt 4 100W G6 Yerleştirme İstasyonu ile iş gününüzün doğal bir şekilde akmasını sağlayın. Dokunmadan yönetim, cihazlarınıza sorunsuz bağlantılar ve ihtiyaç duyduğunuzda hazır olan güç ile sizin için önemli olan şeylere odaklanın. Son teknoloji güvenlik sayesinde cihazlarınız güvende kalır.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir



Günlük işlerinize güç katın

Bu yerleştirme istasyonu siz daha koltuğa oturmadan çalışmaya başlar. HP Quick Connect¹ yaklaştığınızda cihazlarınızı uyandırır ve bu sayede temponuzu asla kaybetmezsiniz. Yüksek hızlı Thunderbolt™ 4 bağlantısı¹ ve cihazlarınızı bağlamak için çok sayıda bağlantı noktasıyla gün boyu güç akışı sağlayın.



Dokunmadan yönetilebilirlik

Poly Lens³ ile bulut yönetilebilirliği sayesinde hiç dokunmadan her yerden yönetin. Otomatik ürün yazılımı güncellemelerini istediğiniz zaman uygulayın ve çalışma alanlarını optimize etmek ve kullanıcıları etkili bir şekilde desteklemek için telemetri ve analitik verilerini kolayca takip edin.



HP WOLF SECURITY

Her şey güvende

HP Wolf Security⁴ uçtan uca tam güvenlik sağlamak için HP Sure Start⁵ ve Sıfır Güven Çerçevesi birlikte çalışarak potansiyel tehditleri önler. Yerleştirme istasyonundan buluta kadar her şeyin korunduğunu bilerek rahat çalışın ve rahat edin.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Süreklilik için üretilmiştir

Uzun süre kullanım düşünülerek özenle tasarlandı. Filonuzun yaşam döngüsünü en üst düzeye çıkarmak için değiştirilebilir parçalarla dayanıklı bir şekilde üretildi.⁶ Enerji tüketiminizi izlemek için bir güç tüketimi modülü içerir. Bilinçli bir biçimde plastik içermeyen ambalajlara⁷ sarıldı.



HP Thunderbolt 4 100 W G6 Yerleştirme İstasyonu

Özellikler

Bağlantı Seçenekleri. Yüksek Esneklik.

Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. TBT4™, HDMI, RJ-45, iki USB-C®, iki DisplayPort™ ve üç USB-A bağlantı noktası ile tüm cihazlarınızı bağlayabilirsiniz.⁸

Sezgisel, kompakt tasarım

Sezgisel LED ışıkları ve ekran menüsü bildirimleri ile cihaz durumu güncellemelerinden haberdar olun. Tek bir kablo bağlantısıyla, arkaya bakan bağlantı noktalarına kolayca bağlanın ve masanızdaki dağınıklığı ortadan kaldırın. Tüm bu özelliklere kompakt bir tasarımda sahip olun.

Eksiksiz bir yönetilebilirlik araçları paketi

Zaman kazandıran, kullanımı kolay Elektronik Etiket (eTag) ve HP CMSL yönetim araçları sayesinde, BT ekibinize yerleştirme istasyonlarınızı ürün adına, seri numarasına ve MAC Adresine göre her yerden yönetme ve izleme gücü kazandırın.⁹

3 yıllık sınırlı garanti

Teknik destek, tanılama hizmetleri ve donanım değişimini içeren 3 yıllık sınırlı garantiyle içiniz daha da rahat etsin.

myHP ile uyumludur

myHP uygulamasıyla HP'nin donanım ve yazılım yeniliklerini etkinleştirin. Bu tek pano üzerinden yerleştirme istasyonunuzun ve diğer cihazlarınızın ayarlarına erişin.¹⁰



HP Thunderbolt 4 100 W G6 Yerleştirme İstasyonu

Özellikler



Ürün numarası	9X472UT
Desteklenen platformlar	Belirli bazı HP ticari bilgisayarlarda test edilmiştir ve desteklenir. HP dizüstü bilgisayar uyumluluğu için lütfen https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/us-en adresini ziyaret edin ve dizüstü bilgisayara göre arama yapın. Belirli bazı üçüncü taraf bilgisayarlarda test edilmiştir ve desteklenir. Daha fazla bilgi almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Desteklenen platformlar notu	Yerleştirme istasyonlarımız çoğu HP USB-C ve Thunderbolt 4 sistemiyle test edilip doğrulanmıştır. Ayrıca Dell, Lenovo ve Apple gibi belirli üçüncü taraf sistemleriyle de test edilmiştir. Daha fazla bilgi almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
UPC numarası	198415233004
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	Ön: 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W'a kadar USB Güç İletimi) Sağ taraf: 1 USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı (şarj); 1 nano güvenlik kilidi yuvası; 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W'a kadar USB Güç İletimi) Arka: USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı ile 1 Thunderbolt™ 4; 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (şarj); 1 HDMI 2.1; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45 (2,5 GbE)
Fiziksel güvenlik	1 nano güvenlik kilidi yuvası ¹⁴
Bağlantı türü	Thunderbolt™ 4 ²
Güvenlik yönetimi	HP Wolf Security for Business ³ ; HP Sure Start ⁴ ; Herhangi bir güç durumunda sistem açılı yönetilebilirliği (HP ile HP);
Sertifikalı işbirliği yazılımı	Intel® Thunderbolt™ 4
Güç kaynağı	120 W harici güç adaptörü
Sistem için güç	Thunderbolt™ 4 üzerinden 100 W'a kadar (HP ve HP olmayan ana cihazlar)
Güç dağıtımı (PD) profilleri	12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 5 V/3 A; 9V/3A
Akım (maks.)	6,15 A
Çalıştırma voltajı	19,5 V
Minimum sipariş miktarı	1
Yönetim yazılımı	Otomatik ürün yazılımı güncellemelerine sahip Poly Lens ^{10,11,16}
Yönetilebilirlik özellikleri	HP CMSL Bağlantısı Kesilmiş Ürün Yazılımı güncellemeleri eTag PXE Önyükleme LAN'da Uyandırma (Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme durumundan) MAC adres geçişi (Açık, Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme durumundan) LAN/WLAN geçişi LAN'ı devre dışı bırakma Olay mesajlaşması ^{8,9}
Video konektörleri	HDMI; DisplayPort™-out; USB Type-C®; Thunderbolt™
Çözünürlük (maksimum)	En fazla 8K
Desteklenen çözünürlükler	Çok işlevli bilgisayarlar ile Thunderbolt™ olmayan: 4 x QHD (60 Hz'de 2560 x 1440) ¹ , 3 x FHD (60 Hz'de 1920 x 1080), 2 x QHD (60 Hz'de 2560 x 1440), 1 x 5K (60 Hz'de 5120 x 2880) ¹ , 1 x FHD (360 Hz'de 1920 x 1080); Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlar ile Thunderbolt™ olmayan: 4 x 4K (60 Hz'de 3840 x 2160) ¹ , 3 x QHD (60 Hz'de 2560 x 1440), 2 x 4K (60 Hz'de 3840 x 2160), 1 x 5K (60 Hz'de 5120 x 2880), 2 x FHD (360 Hz'de 1920 x 1080) ¹ ; 1 x QHD (360 Hz'de 2560 x 1440) ¹ ; Çift DisplayPort™ akışlı Thunderbolt™: 4 x 4K (60 Hz'de 3840 x 2160) ¹ , 3 x QHD (60 Hz'de 2560 x 1440), 2 x 4K (60 Hz'de 3840 x 2160), 1 x 5K (60 Hz'de 5120 x 2880); Tek DisplayPort™ akışlı Thunderbolt™: 4 x 4K (60 Hz'de 3840 x 2160) ¹ , 3 x QHD (60 Hz'de 2560 x 1440), 2 x 4K (60 Hz'de 3840 x 2160), 1 x 5K (60 Hz'de 5120 x 2880)
Yenileme hızı (maksimum)	360 Hz
Kablo uzunluğu	1 m
Harici monitör desteği	En fazla 3 harici ekran ve 1 bilgisayar ekranı veya en fazla 4 harici ekran
Güç düğmesi türü	Ana sistemi çalıştırmak veya uyandırmak için RGB LED göstergeli mekanik güç düğmesi ⁶
LED	Ön LED çubuğu: RGB LED (beyaz, mavi, sarı, yeşil, kırmızı); Güç düğmesi: RGB LED (beyaz, mavi, sarı, yeşil, kırmızı) ⁷
Kablo türü	Ana sisteme bağlanmak için 1 arka Thunderbolt™ 4 kablosu (100 W'a kadar USB Güç İletimi)
Ürünle gelen yazılım	myHP; HP Quick Connect ^{10,12} ;
Dahil olan sürücüler	Intel® NIC sürücüsü; Realtek NIC sürücüsü (ARM); Realtek NIC sürücüsü (Windows)
Desteklenen işletim sistemleri	Windows 10; Windows 11; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS
Garanti	HP üç yıllık sınırlı garanti
Kutunun içeriği	HP Thunderbolt 4 100W G6 Yerleştirme İstasyonu; 120 W güç adaptörü; Thunderbolt™ 4 kablosu (1 m); Güç kablosu; Ürün bildirimi; Garanti kartı
Üretildiği ülke/bölge	Çin(ABT, AB2, AB0, UUZ, ABG, AC8, ABJ, ACQ, ABM, ABU, AB1, AC4, AR6, ACJ, UUF, ABZ, ABB, ABY); Tayland(ABT, UUZ, ABA, AC8, ACQ, ABU, AC4, AR6, UUF, ABZ, ABB, ABY)

Boyutlar (G x D x Y)	121 x 121 x 4,95 cm
Ağırlık	740 g
Paket boyutları (G x D x Y)	39,6 x 17,1 x 9,5 cm
Paket ağırlığı	1,08 kg
Ambalaj miktar	1
Ana karton boyutları (G x D x Y)	121 x 121 x 4,95 cm
Katman başına karton	28
Palet (katman)	6 (hava yolu); 14 (deniz yolu)
Palet başına karton	5 (hava yolu); 10 (deniz yolu)
Katman başına ürün	28
Palet başına ürünler	168 (hava yolu); 392 (deniz yolu)
Palet boyutları (G x D x Y)	120 x 100 x 14 cm
Sürdürülebilir etki özellikleri	%35 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ¹⁵
Çalışma ısı aralığı	
Çalışma sıcaklığı	-20 - 60°C
Çalışma yüksekliği	-15 - 3.048 m;
Çalışma yüksekliği	-15 - 12.192 m;
Çalıştırma nem aralığı	%10-90 yoğunlaşmayan
Çalışmadığı zamanki nem aralığı	%5 - 95 yoğunlaşmayan



HP Thunderbolt 4 100 W G6 Yerleştirme İstasyonu

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

¹ HP Quick Connect bilgisayarın BIOS'unda ve yerleştirme istasyonunda etkinleştirilmelidir. HP Quick Connect belirli bazı HP G11 Intel ve G12 Intel ve AMD bilgisayarlarda sunulur. Bluetooth® gereklidir. TAA sürümlerinde sunulmaz. Daha fazla bilgi almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

² Tam veri ve video becerileri için bilgisayarın şunlardan birini desteklemesi gerekir: DisplayPort™ alt modu, Thunderbolt™ 3 alt modu veya USB-C® üzerinden USB4. Şarj ve bağlantı noktası yineleme USB-C® Güç İletimi teknik şartlarını karşılayan dizüstü bilgisayarlarda desteklenir. HP Quick Connect, kapalı ve beklemedeyken istasyona takıldığında LAN'da Uyandırma (WOL), S4/S5 LAN'da Uyandırma ve S0, S3, S4, S5 açık veya kapalı dizüstü bilgisayarı istasyona takarken MAC Address Pass-Through özellikleri yalnızca HP veya HP tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlarda bulunur. HP, Mac bilgisayarlarda ethernet ve ses sürücülerini desteklemez. Sistemi kapatmak veya uyandırmak için güç düğmesinin kullanılması, ilgili ve isteğe bağlı Güç İletimi teknik şartlarının karşılanmasına bağlıdır.

³ Poly Lens bulut tabanlı cihaz yönetim çözümü Poly ses, video, kulaklık cihazları ve belirli bazı HP yerleştirme istasyonları gibi birleşik iletişim uç noktaları hakkında eyleme dönüştürülebilir içgörüler ve analitik verileri sağlar ve bağımsız hizmet olarak satılabilir. İnternet erişimi gereklidir. TAA sürümlerinde sunulmaz. Bir hesap oluşturmak için lens.poly.com adresini ziyaret edin.

⁴ HP Wolf Security for Business çözümü Windows 10 veya 11 Pro ve daha yeni sürüm gerektirir, çeşitli HP güvenlik özellikleri içerir ve HP Pro, Elite, Perakende Satış Noktası ve İş İstasyonu ürünlerinde sunulur. Dahil olan güvenlik özellikleri için ürün bilgilerine bakın.

⁵ Thunderbolt™ 4 özellikli, otomatik doğrulama ve kendi kendini onaran ürün yazılımına sahip, NIST 800-173 gereksinimlerini karşılayan, RJ-45 konnektörünü devre dışı bırakma becerisine sahip ve BIOS MAPT yetkilendirme listesine sahip yerleştirme istasyonları üzerinde HP şirket içi analizine dayanır. HP Thunderbolt G6 yerleştirme istasyonundaki HP Sure Start çözümü, yerleştirme istasyonunun başlatılması ve bağlantısının kesilmesi sırasında ürün yazılımının bütünlüğünü doğrulamayı ve kurtarmayı destekler. HP dizüstü bilgisayarlarında yer alan HP Sure Start çözümlerindeki gerçek zamanlı ve çalışırken koruma özelliklerini veya Microsoft SCCM entegrasyonunu içermez.

⁶ HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. HP Toplam Test Süreci test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack gerekir.

⁷ Bu ürünün HP ambalajının plastik içermediği tedarikçiler tarafından beyan edilmiştir. Ambalaj birincil ürün kutusunu ve içindeki tüm malzemeleri ifade eder, ancak buna üçüncü taraflarca sağlanan ek kutular, toplu ambalajlar ve aksesuar ve yedek parça ambalajları dahil değildir.

⁸ Güç kablosu dahildir.

⁹ Windows Yönetim Araçları kurulumu gereklidir. Windows 10 veya üzeri gereklidir.

¹⁰ Windows 10 veya üzeri gereklidir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

¹ Display Stream Compression özellikli DisplayPort™ 1.4 desteği gerektirir.

² Tam veri ve video becerileri için bilgisayarın şunlardan birini desteklemesi gerekir: DisplayPort™ alt modu, Thunderbolt™ 3 alt modu veya USB Type-C® üzerinden USB4. Şarj ve bağlantı noktası yineleme USB Type-C® Güç İletimi teknik şartlarını karşılayan dizüstü bilgisayarlarda desteklenir. HP Quick Connect, kapalı ve beklemedeyken istasyona takıldığında LAN'da Uyandırma (WOL), S4/S5 LAN'da Uyandırma ve S0, S3, S4, S5 açık veya kapalı dizüstü bilgisayarı istasyona takarken MAC Address Pass-Through özellikleri yalnızca HP veya HP tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlarda bulunur. HP, Mac bilgisayarlarda ethernet ve ses sürücülerini desteklemez. Sistemi kapatmak veya uyandırmak için güç düğmesinin kullanılması, ilgili ve isteğe bağlı Güç İletimi teknik şartlarının karşılanmasına bağlıdır.

³ HP Wolf Security for Business çözümü Windows 10 veya 11 Pro ve daha yeni sürüm gerektirir, çeşitli HP güvenlik özellikleri içerir ve HP Pro, Elite, Perakende Satış Noktası ve İş İstasyonu ürünlerinde sunulur. Dahil olan güvenlik özellikleri için ürün bilgilerine bakın.

⁴ Thunderbolt™ 4 özellikli, otomatik doğrulama ve kendi kendini onaran ürün yazılımına sahip, NIST 800-173 gereksinimlerini karşılayan, RJ-45 konnektörünü devre dışı bırakma becerisine sahip ve BIOS MAPT yetkilendirme listesine sahip yerleştirme istasyonları üzerinde HP şirket içi analizine dayanır. HP Thunderbolt G6 yerleştirme istasyonundaki HP Sure Start çözümü, yerleştirme istasyonunun başlatılması ve bağlantısının kesilmesi sırasında ürün yazılımının bütünlüğünü doğrulamayı ve kurtarmayı destekler. HP dizüstü bilgisayarlarında yer alan HP Sure Start çözümlerindeki gerçek zamanlı ve çalışırken koruma özelliklerini veya Microsoft SCCM entegrasyonunu içermez.

⁵ Desteklenen işletim sistemleri: Windows 10 22H2 ve üzeri, Win 10 IoT Enterprise LTSC 2021, Windows 11 23H2 ve üzeri, ChromeOS M133 ve üzeri, 22.04 çekirdekli Ubuntu Linux 5.15 LTS, ThinPro OS 8.0 ve MacOS Sonoma 14. Tüm özellikler tüm işletim sistemlerinde çalışmaz, satış temsilcinizden bilgisayarınızın uyumluluğu hakkında bilgi alın. Linux, ChromeOS, MacOS ve ThinPro işletim sistemi testleri şu anda devam ediyor ve lansmandan sonra tamamlanması bekleniyor.

⁶ Yerleştirme istasyonu güç düğmesi, Genişletilmiş Uyarı mesajlarını desteklemek için USB Güç İletimi teknik şartlarını karşılayan HP olmayan dizüstü bilgisayarlara destekleyebilir.

⁷ LED ışığı davranışları için Kullanım Kılavuzuna başvurun. Kullanım Kılavuzunu şu adreste bulabilirsiniz: <https://support.hp.com/>.

⁸ Bilgisayarınız Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumlarından veya yalnızca bilgisayar Açık veya Uyku modundayken LAN'da Uyandırmayı destekleyebilir.

⁹ Bilgisayarınız Açık, Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumlarında ya da yalnızca bilgisayar Açık veya Uyku modunda olduğunda MAC Address Pass-Through özelliğini destekleyebilir. Thunderbolt™ ana bilgisayar sistemleri için Thunderbolt™ yazılımı (minimum SW17.x) gerekir. HP olmayan Windows sistemlerinde kulaklık otomatik geçiş işlevi için ethernet sürücülerinin ayrı olarak yüklenmesi gerekir. Sürücüler HP web sitesinde bulunur. HP, Apple bilgisayarlar için ethernet ve ses sürücüsü sunmaz. Ürün yazılımı güncellemeleri yalnızca Windows tabanlı ana bilgisayar sistemlerinde sunulur. Bazı özellikler HP tarafından desteklenmeyen veya HP olmayan dizüstü bilgisayarlarda çalışmaz: • Sistemi açmak veya uyandırmak için güç düğmesi. • Kapalı ve beklemedeyken istasyona takma ve çıkarmada LAN'da Uyandırma. • S4/S5 LAN'da uyandırma. • S0, S3, S4, S5 açık veya kapalı dizüstü bilgisayarı istasyona takarken MAC Address Pass-Through.

¹⁰ Özellik(ler) TAA yerleştirme istasyonlarında sunulmaz.

¹¹ Poly Lens bulut tabanlı cihaz yönetim çözümü Poly ses, video, kulaklık cihazları ve belirli bazı HP yerleştirme istasyonları gibi birleşik iletişim uç noktaları hakkında eyleme dönüştürülebilir içgörüler ve analitik verileri sağlar ve bağımsız hizmet olarak satılabilir. İnternet erişimi gereklidir. TAA sürümlerinde sunulmaz. Bir hesap oluşturmak için lens.poly.com adresini ziyaret edin.

¹² HP Quick Connect bilgisayarın BIOS'unda ve yerleştirme istasyonunda etkinleştirilmelidir. HP Quick Connect belirli bazı HP G11 Intel ve G12 Intel ve AMD bilgisayarlarda sunulur. Bluetooth® gereklidir. TAA sürümlerinde sunulmaz. Daha fazla bilgi almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

¹³ Video çözünürlüğü ve destek dizüstü bilgisayarların maksimum kapasitesine bağlıdır.

¹⁴ Aşağıdaki HP kilitleri ile uyumludur: 63B28AA - HP Nano Şifreli Kablo Kilidi, 63B31AA - HP Essential Nano Şifreli Kablo Kilidi.

¹⁵ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.

¹⁶ Avrupa Birliği Veri Yasası, Avrupa Birliği pazarına sunulan bağlantılı cihazlara ilişkin bir uyumluluk düzenlemesidir. Bu pazarda satılan HP cihazlarına sahip olan müşteriler cihazlarından veri talep edebilir. Daha fazla bilgi için bkz. https://support.hp.com/us-en/document/ish_12884929-12885022-16 or visit <https://compliance-euda.hp.com/>.

