

HP USB-C 100W G6 Yerleştirme İstasyonu

Ürün sınıfının temel niteliklerini yeniden tanımlayan yerleştirme istasyonu her masaya güç katın

Güne zahmetsizce ve kolayca başlayın. HP USB-C 100 W G6 Yerleştirme İstasyonu siz yanına vardığınızda ekosistemini başlatır, tek USB-C® kablosuyla anında¹ bağlanır, çok çeşitli bağlantı noktaları ve sorunsuz, güvenli bağlantılar sayesinde kurulumunuzu standartlaştırır. Üstelik uzaktan yönetilebilirlik ile güncel kalır.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir



Başına oturmadan önce gücünü sağlayın

Yaklaştığınızda çalışma alanınızı uyandıran HP Quick Connect¹ ile anında çalışmaya başlayın. HP USB-C 100 W G6 Yerleştirme İstasyonu, kablo karmaşası olmadan anında üretkenlik sağlamak için çok sayıda bağlantı noktası ve tek kablo² üzerinden 100 W'a kadar güç ile hızlı ve sorunsuz bağlantılar sağlar.



Dokunmadan yönetilebilirlik

Poly Lens³ ile bulut yönetilebilirliği sayesinde hiç dokunmadan her yerden yönetin. Otomatik ürün yazılımı güncellemelerini istediğiniz zaman uygulayın ve çalışma alanlarını optimize etmek ve kullanıcıları etkili bir şekilde desteklemek için telemetri ve analitik verilerini kolayca takip edin.



HP WOLF SECURITY

Her şey güvende

HP Wolf Security⁴ uçtan uca tam güvenlik sağlamak için HP Sure Start⁵ ve Sıfır Güven Çerçevesi birlikte çalışarak potansiyel tehditleri önler. Yerleştirme istasyonundan buluta kadar her şeyin korunduğunu bilerek rahat çalışın ve rahat edin.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Süreklilik için üretilmiştir

Filonuzun yaşam döngüsünü en üst düzeye çıkarmak için değiştirilebilir parçalarla üretilmiştir.⁶ Enerji tüketiminizi izlemek için bir güç tüketimi modülü içerir. Plastik içermeyen ambalajda⁷ teslim edilir.



HP USB-C 100W G6 Yerleřtirme İstasyonu

Özellikler

Baęlantı Seçenekleri. Yüksek Esneklik.

Daha fazla baęlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. HDMI 2.1, iki DisplayPort™ 1.4, iki USB-C® ve üç USB-A baęlantı noktası ile tüm cihazlarınızı baęlayabilirsiniz.⁸

Sezgisel, kompakt tasarım

Sezgisel LED ışıkları ve ekran menüsü bildirimleri ile cihaz durumu güncellemelerinden haberdar olun. Tek bir kablo baęlantısıyla, arkaya bakan baęlantı noktalarına kolayca baęlanın ve masanızdaki daęınıklığı ortadan kaldırın. Tüm bu özelliklere kompakt bir tasarımda sahip olun.

Eksiksiz bir yönetilebilirlik araçları paketi

Zaman kazandıran, kullanımı kolay Elektronik Etiket (eTag) ve HP CMSL yönetim araçları sayesinde, BT ekibinize yerleřtirme istasyonlarınızı ürün adına, seri numarasına ve MAC Adresine göre her yerden yönetim ve izleme gücü kazandırın.⁹

3 yıllık sınırlı garanti

Teknik destek, tanılama hizmetleri ve donanım deęişimini içeren 3 yıllık sınırlı garantiyle içiniz daha da rahat etsin.

myHP ile uyumludur

myHP uygulamasıyla HP'nin donanım ve yazılım yeniliklerini etkinleřtirin. Bu tek pano üzerinden yerleřtirme istasyonunuzun ve dięer cihazlarınızın ayarlarına erişin.¹⁰



HP USB-C 100W G6 Yerleştirme İstasyonu

Özellikler



Ürün numarası	9X3V1UT
Desteklenen platformlar	Belirli bazı HP ticari bilgisayarlarda test edilmiştir ve desteklenir. HP dizüstü bilgisayar uyumluluğu için lütfen https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/us-en adresini ziyaret edin ve dizüstü bilgisayara göre arama yapın. Belirli bazı üçüncü taraf bilgisayarlarda test edilmiştir ve desteklenir. Daha fazla bilgi almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
UPC numarası	198415314048
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	Ön: 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (veri ve 15 W USB Güç İletimi) Sağ taraf: 1 USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı (şarj); 1 nano güvenlik kilidi yuvası Arka: 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (şarj); 1 HDMI 2.1; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45 (2.5 GbE); 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (veri ve 15 W USB Güç İletimi)
Fiziksel güvenlik	1 nano güvenlik kilidi yuvası ¹³
Bağlantı türü	USB Type-C®
Güvenlik yönetimi	HP Wolf Security for Business ² ; HP Sure Start ³ ; Herhangi bir güç durumunda sistem ağı yönetilebilirliği (HP ile HP);
Sertifikalı işbirliği yazılımı	DisplayPort™
Sistem için güç	USB Type-C® yoluyla 100 W'a kadar (hem HP, hem de HP olmayan ana cihazlar)
Güç dağıtımı (PD) profilleri	12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 5 V/3 A; 9V/3A
Akım (maks.)	6.15 A
Çalıştırma voltajı	19.5 V
Yönetim yazılımı	Poly Lens (Bulut, Masaüstü) ^{9,10,15}
Yönetilebilirlik özellikleri	HP CMSL Bağlantısı Kesilmiş Ürün Yazılımı güncellemeleri eTag PXE Önyükleme LAN'da Uyandırma (Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme durumundan) MAC adres geçişi (Açık, Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme durumundan) LAN/WLAN geçişi ^{7,8}
Video konektörleri	HDMI; DisplayPort™-out
Çözünürlük (maksimum)	En fazla 4K
Desteklenen çözünürlükler	Çok işlevli bilgisayarlar: 1 x 4K (120 Hz'de 3840 x 2160), ¹ 2 x QHD çözünürlük (120 Hz'de 2560 x 1440), ¹ 3 x FHD (120 Hz'de 1920 x 1080) ¹ ; DisplayPort™ Alt Modu ile yüksek çözünürlüklü bilgisayarlar: 1 x 4K (120 Hz'de 3840 x 2160), ¹ 2 x 4K (120 Hz'de 3840 x 2160), ¹ 3 x 4K (60 Hz'de 3840 x 2160) ¹
Yenileme hızı (maksimum)	120 Hz
Kablo uzunluğu	1 m
Harici monitör desteği	3 adede kadar harici ekran ve 1 bilgisayar ekranı veya 3 adede kadar harici ekran
Güç düğmesi türü	Ana sistemi çalıştırmak veya uyandırmak için RGB LED göstergeli mekanik güç düğmesi ⁵
LED	Ön LED çubuğu: RGB LED (beyaz, mavi, sarı, yeşil, kırmızı); Güç düğmesi: RGB LED (beyaz, mavi, sarı, yeşil, kırmızı) ⁶
Kablo türü	Ana sisteme bağlamak için 1 arka USB Type-C® kablosu (100 W'a kadar USB Güç İletimi)
Ürün rengi	Siyah
Ürünle gelen yazılım	myHP; HP Quick Connect ^{9,11} ;
Dahil olan sürücüler	Realtek NIC sürücüsü (ARM); Realtek NIC sürücüsü (Windows)
Desteklenen işletim sistemleri	Windows 11; Windows 10; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS
Kablosuz Teknolojisi	WLAN Realtek RTL8721DM 802.11a/b/g/n; Bluetooth®
Garanti	HP üç yıllık sınırlı garanti
Kutunun içeriği	HP USB-C 100W G6 Yerleştirme İstasyonu; 120 W güç adaptörü; Ürün bildirimi; Garanti kartı
Üretildiği ülke/bölge	Çin(UUZ, ABZ, ACO, UUF, ABU, ABJ, ABG, AB2, ABB, ABT, AB0, ACJ, ABY, AR6, AB1); Tayland(UUZ, ABZ, ACO, UUF, ABU, ABB, ABT, ABY)
Boyutlar (G x D x Y)	12,1 x 12,1 x 5,1 cm
Ağırlık	680 g
Paket boyutları (G x D x Y)	39,6 x 95 x 171 cm
Paket ağırlığı	1085,5 g
Palet boyutları (G x D x Y)	120 x 100 x 14,5 cm
Sürdürülebilir etki özellikleri	Plastik içermeyen ambalaj; En az %35 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; Ambalajı en az %35 geri dönüştürülmüş mukavva kullanılarak imal edildi ^{14,15}
Çalışma ısı aralığı	
Çalışmama sıcaklığı	-20 - 60°C
Çalışma yüksekliği	-15 - 3.048 m;
Çalışmama yüksekliği	-15 - 12.192 m;
Çalıştırma nem aralığı	%10-90 yoğunlaşmayan
Çalışmadığı zamanki nem aralığı	%5 - 95 yoğunlaşmayan



HP USB-C 100W G6 Yerleştirme İstasyonu

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

¹ HP Quick Connect bilgisayarın BIOS'unda ve yerleştirme istasyonunda etkinleştirilmelidir. HP Quick Connect belirli bazı HP G11 Intel ve G12 Intel ve AMD bilgisayarlarda sunulur. Bluetooth gereklidir. TAA sürümlerinde sunulmaz. Daha fazla bilgi almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

² Tam veri ve video kapasitesi için bilgisayarın aşağıdakilerden birini desteklemesi gerekir: DisplayPort™ alt modu, Thunderbolt™ 3 alt modu veya USB-C® üzerinden USB4. Şarj ve bağlantı noktası yineleme USB-C® Güç İletimi teknik şartlarını karşılayan dizüstü bilgisayarlarda desteklenir. HP Quick Connect, kapalı ve beklemedeyken istasyona takma ve çıkarmada LAN'da Uyandırma (WOL), S4/S5 üzerinde LAN'da Uyandırma ve S0, S3, S4, S5 üzerinde MAC Address Pass-Through kapalı ve beklemedeyken istasyona takma ve çıkarma özellikleri yalnızca HP veya HP tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlarda bulunur. HP, Mac bilgisayarlarda ethernet ve ses sürücülerini desteklemez. Sistemi kapatmak veya uyandırmak için güç düğmesinin kullanılması, ilgili ve isteğe bağlı Güç İletimi teknik şartlarının karşılanmasına bağlıdır.

³ Poly Lens bulut tabanlı cihaz yönetim çözümü, Poly'nin ses, video ve kulaklık cihazları gibi birleşik iletişim uç noktaları hakkında eyleme dönüştürülebilir içgörüler ve analitik verileri sağlar ve bağımsız hizmet olarak satılabilir. İnternet erişimi gereklidir. Poly Lens Uygulaması şu adresten indirilebilir: <https://www.poly.com/us/en/products/services/cloud/poly-lens/app>.

⁴ HP Wolf Security for Business çözümü Windows 10 veya 11 Pro ve daha yeni sürüm gerektirir, çeşitli HP güvenlik özellikleri içerir ve HP Pro, Elite, Perakende Satış Noktası ve İş İstasyonu ürünlerinde sunulur. Dahil olan güvenlik özellikleri için ürün bilgilerine bakın.

⁵ Otomatik olarak doğrulanan ve kendi kendini onaran ürün yazılımına sahip, NIST 800-173 gereksinimlerini karşılayan, RJ-45 konektörünü devre dışı bırakma becerisine sahip ve BIOS MAPT yetkilendirme listesine sahip yerleştirme istasyonları üzerinde HP şirket içi analizine dayanır. HP Thunderbolt ve USB-C G6 yerleştirme istasyonundaki HP Sure Start çözümü, yerleştirme istasyonunun başlatılması ve bağlantısının kesilmesi sırasında ürün yazılımının bütünlüğünü doğrulamayı ve kurtarmayı destekler. HP dizüstü bilgisayarlarında yer alan HP Sure Start çözümlerindeki gerçek zamanlı ve çalışırken koruma özelliklerini veya Microsoft SCCM entegrasyonunu içermez.

⁶ HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. HP Toplam Test Süreci test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack gerekir.

⁷ Bu ürünün HP ambalajının plastik içermediği tedarikçiler tarafından beyan edilmiştir. Ambalaj birincil ürün kutusunu ve içindeki tüm malzemeleri ifade eder, ancak buna üçüncü taraflarca sağlanan ek kutular, toplu ambalajlar ve aksesuar ve yedek parça ambalajları dahil değildir.

⁸ Güç kablosu dahildir.

⁹ Windows Yönetim Araçları kurulumu gereklidir. Windows 10 veya üzeri gereklidir.

¹⁰ Windows 10 veya üzeri gereklidir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

¹ Display Stream Compression özellikli DisplayPort™ 1.4 desteği gerektirir.

² HP Wolf Security for Business çözümü Windows 10 veya 11 Pro ve daha yeni sürüm gerektirir, çeşitli HP güvenlik özellikleri içerir ve HP Pro, Elite, Perakende Satış Noktası ve İş İstasyonu ürünlerinde sunulur. Dahil olan güvenlik özellikleri için ürün bilgilerine bakın.

³ Otomatik olarak doğrulanan ve kendi kendini onaran ürün yazılımına sahip, NIST 800-173 gereksinimlerini karşılayan, RJ-45 konektörünü devre dışı bırakma becerisine sahip ve BIOS MAPT yetkilendirme listesine sahip yerleştirme istasyonları üzerinde HP şirket içi analizine dayanır. HP Thunderbolt ve USB-C G6 yerleştirme istasyonundaki HP Sure Start çözümü, yerleştirme istasyonunun başlatılması ve bağlantısının kesilmesi sırasında ürün yazılımının bütünlüğünü doğrulamayı ve kurtarmayı destekler. HP dizüstü bilgisayarlarında yer alan HP Sure Start çözümlerindeki gerçek zamanlı ve çalışırken koruma özelliklerini veya Microsoft SCCM entegrasyonunu içermez.

⁴ Desteklenen işletim sistemleri: Windows 10 22H2 ve üzeri, Win 10 IoT Enterprise LTSC 2021, Windows 11 23H2 ve üzeri, ChromeOS M133 ve üzeri, 22.04 çekirdekli Ubuntu Linux 5.15 LTS, ThinPro OS 8.0 ve MacOS Sonoma 14. Tüm özellikler tüm işletim sistemlerinde çalışmaz, satış temsilcinizden bilgisayarınızın uyumluluğu hakkında bilgi alın. Linux, ChromeOS, MacOS ve ThinPro işletim sistemi testleri şu anda devam ediyor ve lansmandan sonra tamamlanması bekleniyor.

⁵ Yerleştirme istasyonu güç düğmesi, Genişletilmiş Uyarı mesajlarını desteklemek için USB Güç İletimi teknik şartlarını karşılayan HP olmayan dizüstü bilgisayarları destekleyebilir.

⁶ LED ışığı davranışları için Kullanım Kılavuzuna başvurun. Kullanım Kılavuzunu şu adreste bulabilirsiniz: <https://support.hp.com/>.

⁷ Bilgisayarınız Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumlarından veya yalnızca bilgisayar Açık veya Uyku modundayken LAN'da Uyandırmayı destekleyebilir.

⁸ Bilgisayarınız Açık, Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumlarında ya da yalnızca bilgisayar Açık veya Uyku modunda olduğunda MAC Address Pass-Through özelliğini destekleyebilir. Thunderbolt™ ana bilgisayar sistemleri için Thunderbolt™ yazılımı (minimum SW17.x) gereklidir. HP olmayan Windows sistemlerinde kulaklık otomatik geçiş işlevi için ethernet sürücülerinin ayrı olarak yüklenmesi gerekir. Sürücüler HP web sitesinde bulunur. HP, Apple bilgisayarlar için ethernet ve ses sürücüsü sunmaz. Ürün yazılımı güncellemeleri yalnızca Windows tabanlı ana bilgisayar sistemlerinde sunulur. Bazı özellikler HP tarafından desteklenmeyen veya HP olmayan dizüstü bilgisayarlarda çalışmaz: • Sistemi açmak veya uyandırmak için güç düğmesi. • Kapalı ve beklemedeyken istasyona takma ve çıkarmada LAN'da Uyandırma. • S4/S5 LAN'da uyandırma. • S0, S3, S4, S5 açık veya kapalı dizüstü bilgisayarı istasyona takarken MAC Address Pass-Through.

⁹ Özellik(ler) TAA yerleştirme istasyonlarında sunulmaz.

¹⁰ Poly Lens bulut tabanlı cihaz yönetim çözümü Poly ses, video, kulaklık cihazları ve belirli bazı HP yerleştirme istasyonları gibi birleşik iletişim uç noktaları hakkında eyleme dönüştürülebilir içgörüler ve analitik verileri sağlar ve bağımsız hizmet olarak satılabilir. İnternet erişimi gereklidir. TAA sürümlerinde sunulmaz. Bir hesap oluşturmak için https://support.hp.com/us-en/document/ish_12884929-12885022-16 or visit <https://compliance-euda.hp.com/>.

¹¹ HP Quick Connect bilgisayarın BIOS'unda ve yerleştirme istasyonunda etkinleştirilmelidir. HP Quick Connect belirli bazı HP G11 Intel ve G12 Intel ve AMD bilgisayarlarda sunulur. Bluetooth® gereklidir. TAA sürümlerinde sunulmaz. Daha fazla bilgi almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

¹² Video çözünürlüğü ve destek dizüstü bilgisayarların maksimum kapasitesine bağlıdır.

¹³ Aşağıdaki HP kilidleri ile uyumludur: 63B28AA - HP Nano Şifreli Kablo Kilidi, 63B31AA - HP Essential Nano Şifreli Kablo Kilidi.

¹⁴ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.

¹⁵ Avrupa Birliği Veri Yasası, Avrupa Birliği pazarına sunulan bağlantılı cihazlara ilişkin bir uyumluluk düzenlemesidir. Bu pazarda satılan HP cihazlarına sahip olan müşteriler cihazlarından veri talep edebilir. Daha fazla bilgi için bkz. https://support.hp.com/us-en/document/ish_12884929-12885022-16 or visit <https://compliance-euda.hp.com/>.

