

HP 330W Smart AC Adaptörü

Daha fazla güç, daha yüksek performans

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları, mobil iş istasyonlarını ve yerleştirme istasyonlarını¹ güvenilir ve verimli bir şekilde şarj etmek için gereken gücü elde edin. 330 W'a kadar güç çıkışıyla özenle tasarlanmış bu 4,5 mm şarj cihazı en zorlu işlerinize güvenli bir şekilde güç sağlayabilmesi için test edilmiştir.²



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir



İhtiyaç duyduğunuz tüm güç

En zorlu işlerinize güç katın. Bu adaptör 4,5 mm konektörlü¹ şarj girişi olan HP dizüstü bilgisayarlarda, mobil iş istasyonlarında ve bazı yerleştirme istasyonlarında yoğun kaynak kullanımı gerektiren programları ve aynı anda çalışan birden çok uygulamayı desteklemek için 330 W güç çıkışı sağlar.



Güvenilir şarj

Dahili gerilim dalgalanması, aşırı akım, aşırı sıcaklık ve aşırı gerilim korumasıyla kaygılanmadan çalışın ve oynayın. Ayrıca, gömülü bir direnç doğru miktarda güç sağlar. Bu akıllı adaptör yoğun kullanımda bile kararlı bağlantı sağlaması için test edilmiştir.²

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Daha iyi bir gelecek için üretildi

Daha parlak bir gelecek için daha iyi bir seçenek olan HP 330W Smart AC Adaptör en az %10 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik (PCR)³ içerir.



HP 330W Smart AC Adaptörü

Özellikler

Geniş uyumluluk

4,5 mm konektörlü şarj girişi olan HP dizüstü bilgisayarlar, mobil iş istasyonları ve bazı yerleştirme istasyonlarıyla uyumludur.

Akıllı şarj

Bu 4,5 mm akıllı adaptör şarj ettiğiniz cihaz için tam gerektiği kadar güç sağlayan dahili bir rezistans içerir.

1 yıllık sınırlı garanti

HP kalitesini ve güvenilirliğini deneyimleyin. İçinizin daha da rahat etmesi için bu dizüstü bilgisayar şarj cihazı 1 yıllık sınırlı garantilidir.



HP 330W Smart AC Adaptörü

Özellikler



Ürün numarası	BF7C7AA
Desteklenen platformlar	330 W'a kadar güç iletimini destekler.
UPC numarası	199251042478
Bağlantı türü	4,5 mm kovan bağlantı noktası
Giriş frekansı	47-63 Hz
Giriş işletim akımı	90 VAC maks için 4,2 A
Giriş verimliliği	115 VAC/230 VAC için %89 min
Çıkış gücü	330 W
Çıkış voltajı	19,5 V
Bekleme süresi	115 VAC girişte 5 ms
Çıkış akımı sınırı	25 A maks
Kablo uzunluğu	100 cm (güç kablosu); 180 cm (ayrılmaz 4,5 mm konektörlü kablo)
Sistem Gereksinimleri, Minimum	4,5 mm DC jak
Garanti	Bir yıllık sınırlı standart HP garantisi
Sertifikalar ve uyumluluklar	CE İşareti; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; FCC Sınıf B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; MTBF
Kutunun içeriği	AC güç adaptörü; Güç kablosu; Garanti kartı
Üretildiği ülke/bölge	China(ABB, ABA, ABT, AB0, AC4, ABY, UUF, ABU, AB1, UUZ, AKL, AC8, ABM, ABZ, ABJ, ACJ, AKH, ACQ, AR6, ABG)
Boyutlar (G x D x Y)	200 x 90 x 25,4 mm
Ağırlık	900 gr
Paket boyutları (G x D x Y)	130 x 80 x 220 mm
Paket ağırlığı	1080 g
Sürdürülebilir etki özellikleri	%10 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ¹
Çalışma ısı aralığı	
Çalışma yüksekliği	5.000 m'ye kadar;
Çalıştırma nem aralığı	%20 - %95 bağıl nem (yoğuşmasız)

HP 330W Smart AC Adaptörü

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

¹ 4,5 mm konektörlü şarj girişi olan HP dizüstü bilgisayarlar, mobil iş istasyonları, oyun platformları ve bazı yerleştirme istasyonlarıyla uyumludur.

² HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecek performansın garantisi değildir. HP Toplam Test Süreci test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.

³ Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT® standardında ve IEEE 16801-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır.

Teknik Özellikler Altbilgileri

¹ Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT® standardında ve IEEE 16801-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır.

