

HP Evrensel USB-C Çok Bağlantı Noktalı Hub

Her Şeyi Yapan Bir Hub

Artık herhangi bir USB-C^{®1} uyumlu bilgisayarını destekleyen HP Evrensel USB-C Çoklu Bağlantı Noktalı hub ile yeni olanaklara erişin. 7 bağlantı noktası, 1 güç ve veri geçiş kablosu ve istediğiniz gibi takıp çalıştırabileceğiniz birçok çevre birimi. Ayrıca HDMI 2.0 ve 1 DisplayPort™ 1.2 aracılığıyla çift 4K² ekranı destekler. Bu hub, bağlı kalmak için ihtiyacınız olan tek şey.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Evrensel USB-C[®]. Tüm İşletim Sistemleri

Tek bir basit USB-C^{®1} kablosu, marka veya işletim sisteminden bağımsız olarak bilgisayarınıza³ takılır, böylece hub'ınızı sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu hub artık Windows®, macOS ve Chrome OS®'yi desteklemektedir.

Her Türlü Bağlantı Noktası

7 çok işlevli bağlantı noktası, neredeyse her türlü veri, video veya ağ bağlantısı için eksiksiz bir çözüm sunar⁴. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2, 2 USB-A bağlantı noktası, 1 USB-C^{®1} bağlantı noktası, 1 USB-C^{®1} geçiş bağlantı noktası ve 1 ethernet bağlantı noktası.

Çift 4K Ekran Çalıştırır

Bu küçük ama güçlü hub⁵, 4K'da² daha yüksek kaliteli çözünürlük için HDMI 2.0 ve DisplayPort™ 1.2 bağlantılarını destekler.



HP Evrensel USB-C Çok Bağlantı Noktalı Hub

Özellikler

Seyahatlere Özel Tasarım

İnce ve zarif tasarım, hareket halindeyken yanınızda taşımanız için taşınabilirlik sağlar.

Sistem Yönetilebilirliği

HP'nin gelişmiş yerleşik bilgisayar ağı yönetilebilirlik özellikleri ile çok çeşitli dizüstü bilgisayarları uzaktan kolayca yönetin.^{7,8,9}

Bilgisayarınızı Bağlayın ve Şarj Edin

Keep your PC charged via the USB-C® passthrough while powering up or connecting data through the 7 total ports.^{1,6,7}



HP Evrensel USB-C Çok Bağlantı Noktalı Hub

Özellikler



Ürün numarası	50H55AA
Desteklenen platformlar	Kullanılabilir USB Type-C® bağlantı noktalı bilgisayarlarla uyumlu, USB Güç Dağıtımı ve DisplayPort ile tümleşik
Uyumluluk notu	HP'nin, USB-C® endüstri standartlarıyla uyumlu, belirli HP dışı dizüstü bilgisayar modelleri üzerinde yaptığı dahili testlere dayanır.
Ana karton UPC kodu	10196188637200
Tarife numarası	8471801000
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.2 1 USB Type-C® pass through (up to 65 W USB Power Delivery) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Güvenlik yönetimi	Güvenli ürün yazılımı güncellemesi HP güvenli ürün yazılımı gereksinimlerini karşılar
Ürüne gelen yazılım	HP One Click Installer (OCI) ürün yazılımı yükseltmesi
Yönetilebilirlik özellikleri	PXE Önyükleme; MAC Adresi Geçişi (MAPT); LAN/WLAN anahtarlama; LAN'da Uyandırma (WoL) (Eski Bekleme ve Modern Bekleme)
Sistem için güç	USB Type-C® aracılığıyla en fazla 65 W (90 W güç kaynağı gerektirir) ^{3,4}
Güç dağıtımı (PD) profilleri	5 V/5 A; 9 V/5 A; 12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 10 V/5 A
Kablo uzunluğu	11.81 in; 30 cm
Çalıştırma voltajı	5-20 V
Harici monitör desteği	Ana aygıtın özelliklerine bağlı olarak, en fazla 2 adet 4K ekran HDMI 2.0 ve DisplayPort™1.2 dijital video çıkışı ile desteklenir. Tek bir 4K ekran 60 Hz'de çalışır, çift 4K ekran 30 Hz'de çalışır ^{1,2}
Ürün rengi	Siyah
Desteklenen işletim sistemleri	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Sistem Gereksinimleri, Minimum	USB Type-C® (USB Güç İletimi, Alt Mod DisplayPort™)
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti
Kutunun içeriği	HP Evrensel USB-C Çok Bağlantı Noktalı Hub; Ürün bildirimi; Garanti
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Boyutlar (G x D x Y)	150 x 55 x 21,5 mm
Ağırlık	115 gr
Paket boyutları (G x D x Y)	235 x 65 x 45 mm
Paket ağırlığı	179 gr
Ambalaj miktarı	16
Ana karton boyutları (G x D x Y)	296 x 197 x 251 mm
Ambalaj ağırlığı	3,11 kg
Palet ağırlığı	248,8 kg
Sürdürülebilir etki özellikleri	Ambalajı geri dönüştürülebilir ⁶
Çalışma ısı aralığı	0 - 35°C; 0 to 95°F
Çalışmama sıcaklığı - Santigrat	-20 - 60°C
Çalıştırma nem aralığı	%5 - 90 yoğunlaşmayan



HP Evrensel USB-C Çok Bağlantı Noktalı Hub

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

- ¹ USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır.
- ² 4K görüntü için 4K içerik gerekir.
- ³ HP'nin, USB-C® endüstri standartlarıyla uyumlu, belirli HP dışı dizüstü bilgisayar modelleri üzerinde yaptığı dahili testlere dayanır. Ürün yazılımı yalnızca Windows tabanlı ana bilgisayar sistemlerinde güncelleştirilir.
- ⁴ USB-C® işlevi için ana bilgisayar, kendi USB-C® bağlantı noktasından DisplayPort™ Alt modu protokolünü desteklemelidir. Thunderbolt™ özellikli dizüstü bilgisayarlar USB-C® hızlarında çalışır. Şarj ve bağlantı noktası yineleme USB-C® şartlarını karşılayan dizüstü bilgisayarlarda desteklenir.
- ⁵ Yalnızca 30 Hz'de 3840 x 2160'ı destekler, ana bilgisayar ise DisplayPort™ 1.4'ü destekler.
- ⁹ Temel yönetilebilirlik için, erişim yalnızca bilgisayar platformları uyanırken veya Uyku (S1-S3) sırasında bekleme moduna girmeden önce yerleştirildiğinde desteklenir.
- ⁸ Ethernet kablosu gerektirir.
- ⁶ Geçişli şarj, USB-C® AC adaptörlü bir dizüstü bilgisayar veya tablet gerektirir. Bu ürün AC adaptörü içermez.
- ⁷ Yalnızca HP Ticari Dizüstü Bilgisayarlarla çalışır - HP'nin Microsoft işletim sistemi, önceden yüklenmiş şifreleme, kimlik doğrulama, kötü amaçlı yazılım koruması, BIOS düzeyinde koruma ve MIL-STD testinden geçme ve Mart 2021 (ürün lansman tarihi) itibarıyla ethernet kablosu bağlantılı belirli iş dizüstü bilgisayar modelleri üzerindeki iç testlerine dayalıdır.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ 4K görüntü için 4K içerik gerekir.
- ² Ana bilgisayar DisplayPort™ 1.4'i desteklerken yalnızca 30 Hz'de 3840 x 2160 çözünürlüğü ve YCbCr422 veya YCbCr420 renk biçimlerini destekler.
- ³ USB-C® işlevi için ana bilgisayarın kendi USB-C® bağlantı noktasından DisplayPort™ Alt mod protokolünü desteklemesi gerekir. Thunderbolt™ özellikli dizüstü bilgisayarlar USB-C® hızlarında çalışır. Şarj ve bağlantı noktası yinelemesi, USB-C® sektör teknik özelliklerini uygulayan dizüstü bilgisayarlarda desteklenir.
- ⁴ 90 W şarj cihazı kullanıldığında ve birden fazla cihaz şarj edildiğinde 65 W maksimum birleşik güç çıkışı. Takılabilir şarj cihazı için dizüstü bilgisayar veya tablet USB-C® AC adaptörü gerekir. AC adaptörü bu ürüne dahil değildir.
- ⁵ Gerçek güç dağıtım profili, USB-C® adaptörünün GD profillerine de bağlıdır.
- ⁶ Dış Kutu ve oluklu yastıklar geri dönüştürülebilirdir. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir.

